

Confidea L-DI/L-CI

Проводной пульт с селектором каналов

Арт. 71.98.0103 / 71.98.0113



Confidea L-DI



Confidea L-CI

Описание

Проводные пульты Confidea L-DI и L-CI сочетают в себе тонкий современный дизайн и превосходное качество звука, обеспечивающее максимальную четкость передаваемых слов.

Пульты соединяются между собой последовательно с помощью кабеля Cat 5 с соединителями RJ45. Разъемы спрятаны в основании пультов, а кабели укладываются в два желоба в корпусе устройства.


Так как все разъемы на пульте могут использоваться и как входные, и как выходные, установка выполняется быстро и просто, снижая затраты клиента. Таким образом, эти пульты удобно использовать для решений, подразумевающих частую перестановку оборудования.

С помощью данного пульта делегаты могут выступать, отправлять запросы на выступление, слушать речь выступающего на своем родном языке.

Пульт оборудован кнопкой вкл/выкл микрофона или отправки запроса, селектором каналов для разъемов для наушников и дисплеем для отображения информации.

На OLED-дисплее отображаются номер выбранного канала, код языка в формате ISO и полоса громкости.

Пульт председателя, помимо вышеперечисленного, оборудован также кнопками приоритета, следующий (next-in-line) и регулировки громкости системы.



Пульты Confidea L-DI и L-CI могут использовать в работе до 28 (CE2500) или 58 (CPU5500) каналов, в зависимости от модели центрального блока.

Винтовой разъем предназначен для подключения съемного микрофона.

При использовании микрофона, устойчивого к помехам от мобильных телефонов, делегат может оставлять телефон включенным во время конференции. (MIC 38SL, продается отдельно)

Пульты Confidea L-DI/CI могут использоваться совместно с беспроводными пультами (Confidea DI/CI с кодом продукта 71.98.0003/71.98.0013). Внешний вид беспроводных пультов аналогичен проводным моделям Confidea L-DI/CI, а для питания в них используется аккумулятор с временем автономной работы мин. 20 часов.

Управление и особенности

- Встроенный динамик, автоматически отключающийся при активации микрофона для предотвращения возникновения акустической обратной связи.
- Кнопка вкл/выкл микрофона или запроса на выступление с двумя LED-индикаторами
- Два разъема для наушников
- Регулятор громкости наушников
- Селектор каналов
- OLED-дисплей для отображения выбранного канала и уровня громкости
- Пульт председателя (CIV) оборудован также кнопками приоритета, следующий (next-in-line) и регулировки громкости системы

Разъемы

- 2 x 3.5 мм разъема для наушников
- 2 x разъема RJ45
- Винтовой разъем для подключения съемного микрофона

Технические характеристики

Технические характеристики	
Качество аудио	16-бит цифровое
Вых. сопротивление наушников	> 32 Ом < 1 кОм
Выходная мощность	16.5 мВт / 32 Ом
Питание	48В, по кабелю Cat5
Размеры (мм)	230(ш), 130(в), 60(д)
Вес (гр)	460
Цвет	RAL9011
Код продукта	Confidea L-DI 71.98.0103 Confidea L-CI 71.98.0113

Аксессуары

- Съемный микрофон MIC38SL 71.98.0050
 - Наушники TEL151 71.04.0151
 - Кабель передачи данных, Cat5 24AWG:
 - 2м ICC5/2 71.60.4002
 - 5м ICC5/5 71.60.4005
 - 10м ICC5/10 71.60.4010
 - 20м ICC5/20 71.60.4020
- Стандартный соединительный кабель AWG 26 использоваться не может!
- SPL5525 для подключения к центральному блоку TCS5500 71.67.5035