

Confidea L-CV

Проводной пульт председателя с кнопками для голосования

Арт. 71.98.0112

Описание

Проводные пульты Confidea L-CV сочетают в себе тонкий современный дизайн и превосходное качество звука.

Пульты соединяются между собой последовательно с помощью кабеля Cat 5 RJ45. Разъемы спрятаны в основании пультов, а кабели укладываются в два желоба в корпусе устройства.

Так как все разъемы на пульте могут использоваться и как входные, и как выходные, установка выполняется быстро и просто, снижая затраты клиента. Таким образом, эти пульты удобно использовать для решений, подразумевающих частую перестановку оборудования.

С помощью данного пульта председатель может выступать, отправлять запросы и участвовать в голосовании. Помимо этого, кнопки приоритета и следующий (next-in-line) позволяют управлять ходом конференции.

Пульт оборудован кнопкой вкл/выкл микрофона или отправки запроса, 2 разъемами для наушников и регулятором громкости.

3 кнопки голосования позволяют председателю принимать участие в сессиях голосования. Результаты данных сессий будут отображаться на OLED-дисплеях пультов участников конференции.



Кнопки управления голосованием позволяют запускать, приостанавливать и завершать сессия голосования.



Confidea L-CV

Для получения дополнительных возможностей на голосовании необходимо использовать специальное ПО Televic, которое позволяет настраивать и управлять голосованием, а также устанавливать идентификацию для делегатов на голосовании и отображать его результаты.

Винтовой разъем на пульте предназначен для подключения съемного микрофона.

При использовании микрофона, устойчивого к помехам от мобильных телефонов, делегат может оставлять телефон включенным во время конференции. (MIC 38SL, продается отдельно)

Пульты Confidea L-/CV можно использовать совместно с беспроводными пультами (Confidea CV с кодом продукта 71.98.0012). Внешний вид беспроводных пультов аналогичен проводным моделям Confidea L-CV, а для питания в них используется аккумулятор с временем автономной работы мин. 20 часов.

Управление и особенности

- 3 кнопки для голосования
- Кнопки управления голосованием
- OLED-дисплей для отображения результатов голосования
- Встроенный динамик, автоматически отключающийся при активации микрофона для предотвращения возникновения акустической обратной связи.
- Кнопка вкл/выкл микрофона или запроса на выступление с двумя LED-индикаторами
- Два разъема для наушников
- Регулятор громкости наушников
- Кнопки приоритета и следующий (next-in-line)

Технические характеристики

Технические характеристики	
Качество аудио	16-бит цифровое
Вых. сопротивление наушников	> 32 Ом < 1 кОм
Выходная мощность	16.5 мВт / 32 Ом
Питание	48В, по кабелю Cat5
Размеры (мм)	230(ш), 130(в), 60(д)
Вес (гр)	480
Цвет	RAL9011
Код продукта	Confidea L-CV 71.98.0112

Разъемы

- 2 x 3.5 мм разъема для наушников
- 2 x разъема RJ45
- Винтовой разъем для подключения съемного микрофона

Аксессуары

- Съемный микрофон MIC38SL 71.98.0050
- Наушники TEL151 71.04.0151
- Кабель передачи данных, Cat5 24AWG:
 - 2м ICC5/2 71.60.4002
 - 5м ICC5/5 71.60.4005
 - 10м ICC5/10 71.60.4010
 - 20м ICC5/20 71.60.4020

Стандартный соединительный кабель AWG26 использоваться не может!

- SPL5525 для подключения к центральному блоку TCS5500 71.67.5035